Akkumulátortöltő

Model: **AK-BC-01**

Termékkód	AK-BC-01
Terméktípus	Akkumulátortöltő
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Nincs (II védelmi osztály)
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozó	IEC C8
Kábel hossza	0.5 m
Teljesítmény paraméterek	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Anyag	ABS
Termék színe	Ezüst
Háttérfény színe	Zöld
Kijelző	LCD
Hőmérséklet	0 - 35 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	109 x 68 x 29 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	205 x 139 x 45 mm
Nettó tömeg	156 g
Bruttó tömeg	239.2 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel IEC C7 0.5 m
EAN kód	5901720132741
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az AK-BC-01 egy Akyga® akkumulátortöltő két méretben: AA (R6) és AAA (R03).
Kényelmes mikroprocesszoros töltő akár 4 elem egyidejű feltöltéséhez, az egyes cellák egyedi vezérlésével. Lehetővé teszi a gyors újratöltést (1-5 óra) 1-4 újratölthető elemről. A teljesen független csatornák lehetővé teszik a különféle méretű és márkájú elemeket. A multifunkcionális LCD-kijelző külön jeleníti meg az egyes akkumulátorok állapotát, és figyelmeztet az akkumulátorok rossz polaritásba helyezése esetén. A töltő megkülönböztető tulajdonsága a hosszú nem használt vagy teljesen lemerült akkumulátorok regenerálása - az eszköz észleli az akkumulátor feszültségének 0,9 V alá esését és helyreállítja a helyes feszültséget (1,2 - 1,25 V). Ennek a funkciónak köszönhetően az akkumulátorok, amelyek nem mutatnak poláris feszültséget, visszaállíthatók a normál működésre.
A töltő minden szükséges biztonsági funkcióval és kiegészítő védelemmel van felszerelve:

- a túlterhelés és a rövidzár következményei,
- az akkumulátor túltöltése,
- a sejtek túlmelegedése (60ºC),
- az akkumulátorok helytelen töltése, sérült vagy rossz polaritású (a töltés megszakadása).

A töltő Ni-MH akkumulátorokhoz készült.
A készlet tartalmaz egy 0,5 m-es tápkábelt.