Számítógép tápegység

Model: **AK-B1-500-OEM**

Termékkód	AK-B1-500-OEM
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Basic
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Nem
Áramerősség a +3.3V vonalon	30 A
Áramerősség a +5V vonalon	34 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	250 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	22 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	264 W
Maximális teljesítmény	500 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	1 db
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozó	1 db
SATA csatlakozó	3 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrő	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozó	230 V
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
Tartalmazza a tápkábelt	Nem
Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Szürke
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Termék mérete (H x SZ x M)	140 x 150 x 85 mm

Nettó tömeg	1.03 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720135452
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az 500 W-os Akyga® ATX AK-B1-500-OEM alapellátású tápegység az egyik alapvető tápegység az asztali számítógépek tápellátására.

A termék kiváló minőségű alkatrészekből készült. A PSU 3 SATA-csatlakozóval, 2 MOLEX-csatlakozóval, mini-MOLEX-csatlakozóval, 6-pólusú PCI-E csatlakozóval, 4-pólusú P4 csatlakozóval és egy univerzális 24 tűs csatlakozóval rendelkezik az alaplapokhoz. Támogatja az ATX12V 2.0 specifikációkat, így használható a jelenlegi és a következő generációs platformokkal többmagos processzorokkal. Az erőteljes, csendes ventilátor automatikus fordulatszám-szabályozással és 120 mm-es átmérővel biztosítja a hatékony hűtést. A tápegység manuális kapcsolóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy biztonságosan leállítsa az áramellátást anélkül, hogy leválasztaná a hálózati kábelt a hálózatról. A 70% feletti PSU nagy hatékonysága hatékony áramellátást tesz lehetővé, míg a PSU stabil működése befolyásolja az összes számítógép-összetevő megbízhatóságát.

Fontos szempont, hogy a tápegységet számos védelemmel (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC-szűrővel felszereljük, amely többek között védi és megakadályozza a károsodást. alaplap és processzor, és stabilizálja az áramellátást, így nem kívánt interferencia nélkül fut.