AC/DC adapter

Model: **AK-CH-15**

Terméktípus	AC/DC adapter
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Energiafelhasználás	< 1.6 A
Maximális teljesítmény	65 W (USB-C) vagy (45 W + 18 W)
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Nincs (II védelmi osztály)
OVP	Igen
OCP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
USB-A kimeneti feszültség	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
USB-C kimeneti feszültség	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W)
DCP (Dedicated Charging Port) megfelelés	Igen
Anyag	ABS
Termék színe	Fehér
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	28 x 60 x 97 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	150 x 86 x 37 mm
Nettó tömeg	274 g
Bruttó tömeg	359 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720137142
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-CH-15** egy **65 W-os USB-töltő**. Mind a kisebb hordozható eszközök, mind a sokkal nagyobb teljesítményt igénylő eszközök táplálására használható. Gyakran dolgozik kávéházból, vonatút közben vagy az egyetemen? Vagy talán csak szereti rendben tartani az íróasztalát? Ez a tökéletes hálózati adapter mindazoknak, akik univerzális megoldást keresnek, amely nemcsak telefont vagy táblagépet, hanem laptopot is képes tölteni. Ráadásul a töltő két USB-porttal rendelkezik. Egy **USB C PD port** és egy második **USB A port QC 3.0 funkcióval**. Az USB C csatlakozóban használt **Power Delivery** szabvány nem csak a **gyors töltést** teszi lehetővé, hanem az aktuálisan csatlakoztatott eszközhöz igazítja a teljesítményparamétereket is. Így bármilyen eszközt egyetlen aljzatról táplálhatsz, anélkül, hogy aggódnod kellene a károsodás miatt. Emellett a töltő kétségtelen előnye az állandóan csatlakoztatott kábelek hiánya. Ez lehetővé teszi, hogy Ön maga döntse el, hogy egy vagy két eszközt csatlakoztat-e hozzá. Így nem leszünk kénytelenek kicserélni az adaptert, ha a kábelek megsérülnek. Csak cserélje ki a kábeleket újakra.