AC/DC adapter

Model: **AK-CH-17**

Termékkód	AK-CH-17
Terméktípus	AC/DC adapter
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Energiafelhasználás	< 2 A
Maximális teljesítmény	65 W
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Nincs (II védelmi osztály)
OVP	Igen
OCP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozó	IEC C8
USB-A kimeneti feszültség	QC1/QC2 - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (max.15 W)
USB-C kimeneti feszültség	PD1 - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (max. 65 W), PPS - 3.3-11V / 3A, PD2 - 5V / 3A, 9V / 2.25A, 12V / 1.67A (max. 20 W)
DCP (Dedicated Charging Port) megfelelés	Igen
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	37 x 38 x 102 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	50 x 89 x 185 mm
Nettó tömeg	230 g
Bruttó tömeg	319 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel IEC C7 1.5 m
EAN kód	5901720137371
Garancia	24 hónapos

OVP
Over Voltage Protection
OCP
Over Current Protection
OTP
Over Temperature Protection
SCP
Short Circuit Protection

QC2
PD1
PD2
QC1

45W+18W
18W+18W
45W+18W
DC 5V/3A
65W+18W
20W+18W
45W+20W+18W
65W+5V/3V
45W+20W+18W
18W+5V/3A
45W+18W
18W+18W

Leírás

Az **Akyga® AK-CH-17 Charge Brick** egy **univerzális USB-töltő**, amelynek teljesítménye **65 W**. Mind a kisebb elektronikai eszközök, mind a sokkal nagyobb teljesítményt igénylő eszközök táplálására alkalmas. Az adapter **4 USB porttal** rendelkezik, így egyszerre több eszközt is tölthet! Ez manapság nagyon kényelmes megoldás, különösen, ha sok különböző mobil eszközt használ. Az olyan készülékek, mint az okostelefonok, a táblagépek, sőt egyes laptopmodellek is támogatják az USB-porton keresztüli töltést. Ez azt jelenti, hogy csak egy töltőre van szüksége az összes ilyen eszköz töltéséhez. Ráadásul az adapter **két USB-C porttal** rendelkezik, amelyek a **Power Delivery 3.0 (PD) szabványnak** megfelelően működnek. Ez nem csak azt teszi lehetővé, hogy gyorsan töltse az eszközöket, hanem azt is, hogy a töltési paramétereket a csatlakoztatott eszközhöz igazítsa. Hasonlóan hasznos funkció a **két USB-A port**. Ezek támogatják a **Quick Charge 4+** és a kevésbé népszerű **DCP**, **AFC (Smasung)** és **FCP/SCP (Huawei)** töltést. Ez azt jelenti, hogy eszközei gyorsabban töltődnek, mint valaha. Így bármilyen eszközt egyetlen aljzatról táplálhatsz anélkül, hogy aggódnod kellene a károsodás miatt. Ez különösen akkor fontos, ha egyszerre akarja táplálni a laptopját, máskor pedig a vezeték nélküli fejhallgatóját vagy telefonját.
Az **AK-CH-17 gyorstöltő** megkérdőjelezhetetlen előnye, hogy a kábeleket az Ön igényei szerint tudja kiegészíteni. Mind a töltő tápkábele, mind az USB-kábelek az aktuális igényeknek megfelelően választhatók. Ez azt jelenti, hogy nem csak **a kábel hosszát**, hanem a végződését is **megváltoztathatjuk**. Az Ön igényeitől függően USB C típusú, micro USB, Lightning, valamint egyenáramú végződéssel ellátott kábelt is csatlakoztathatunk. Ha külföldre utazik, akkor a csatlakozótípust az adott ország megfelelő konnektorára cserélheti.
A készlet 1,5 m hosszúságú IEC C7 tápkábelt tartalmaz.