UPS

Model: **AK-UP1-400**

Termékkód	AK-UP1-400
Terméktípus	UPS
Sorozat	Akyga Phasak
Tápfeszültség	100-240 V
Energiafelhasználás	< 1.3 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	230 V
Kimeneti áramerősség	1.04 A
Automatikus feszültségszabályozás AVR	Igen
Kapacitás	400 VA
Átlagos kapcsolási idő	2-8 ms
Hullámforma	Modulált sine
Elemtípus	12V 4.5Ah
Töltési idő 90%-ig	4-6 h
Maximális teljesítmény	240 W
Tápbemenet	CEE 7/7
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
Tápcsatlakozó	2 x CEE 7/7
Kábel hossza	1.5 m
Hidegindítás	Igen
USB csatlakozó	Semmi
Biztonsági vonal RJ-45	Semmi
C14 bővítőhely	Semmi
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	279 x 101 x 142 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	330 x 135 x 220 mm
Nettó tömeg	3550 g
Bruttó tömeg	3763 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
EAN kód	5605922025510
Garancia	24 hónapos

leírás

Az AK-UP1-400 egy modern Akyga® Phasak tápegység, melynek maximális teljesítménye **400 VA / 240 W**, kifejezetten az elektronikai készülékek védelmére szolgál az alapvető energiaproblémák ellen, különösen áramkimaradásra, áramszünetre, túlfeszültségre és interferenciára tekintettel. Problémák a villamosenergia-ellátásban előfordulhatnak, amikor a legkevésbé vártak és a következők elvesztését okozhatja: mentett munkamenet, a fontos adatok, és a legrosszabb esetben maradandó károsodást okozhat a berendezésekben. Az UPS vészhelyzeti tápegységgel nyugodtan használhatod az elektronikus eszközeid anélkül, hogy interferálhatna a hálózattal, így védetten biztonságban tartva az otthoni berendezéseid. A tápegységet a sokoldalúság kiválóan alkalmassá teszi arra is, hogy megvédje a LAN-okat, szervereket, és a munkaállomásoka.
A tápegységet jellemzi a magas hatásfok, mely 80% feletti, úgyhogy kis mennyiségű energiát fog veszíteni hő formájában ezzel magasabb energiatakarékosságot elérve. A PSU-n két foglalat van eszközök csatlakoztatására. Az Akyga Phasak fontos újdonsága az akkumulátor indítás, amely lehetővé teszi, hogy az akkumulátorokra szinte azonnal (**2-8 ms között**) váltson, amennyiben megszűnik az áramellátás. Az akkumulátor töltési ideje 4-6 óra. A tápegységen van egy kézi kapcsoló, mely lehetővé teszi, hogy lekapcsolja az elektromos hálózatról a konnektor kihúzása nélkül. Számos védelem (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) stabilitást biztosít a tápegységnek és a csatlakoztatott eszközöknek. Az Akyga Phasak AK-UP1-400 egy kiváló minőségű termék, amely megfelel minden követelménynek, és megfelel a modern szabványoknak.
A termékhez adunk egy **1,5 méter hosszú tápkábelt**.