# LED tápegység

Model: **AK-L1-100**

| | |
|---|---|
| Termékkód | AK-L1-100 |
| Terméktípus | LED tápegység |
| Sorozat | Pro |
| Tápfeszültség | 100-265 V |
| Mechanikus kapcsoló | Semmi |
| IP-minősítés | IP20 |
| OVP | Igen |
| OCP | Igen |
| OPP | Igen |
| OTP | Igen |
| SCP | Igen |
| Tápcsatlakozó | Csavar |
| Hőmérséklet | 5 - 50 °C |
| Csomagolás | Kartondoboz |
| Termék mérete (H x SZ x M) | 160x98x42 mm |
| A csomag mérete (H x SZ x M) | 165x103x47 mm |
| Nettó tömeg | 338 g |
| Bruttó tömeg | 363 g |
| CE megfelelőség | Igen |
| RoHS megfelelőség | Igen |
| REACH megfelelőség | Igen |
| EAN kód | 5901720135001 |
| Garancia | 24 hónapos |

# Leírás

Az Akyga® **AK-L1-100** egy **100W-os** tápegység az ipari automatizálási rendszerekhez, a gépvezérléshez és a **LED-technológián** alapuló világításhoz, amelyet LED-csíkok, LED-es izzók, LED-panelek, RGB LED-meghajtók és egyéb **11 - 15V DC**, amelyet potenciométerrel szabályoznak. A **8,3A** áram kapacitása lehetővé teszi például egy **20m**-es LED-csík tápellátását 4,8 W/m-es paraméterekkel. Lehetőség van arra, hogy egyszerre két különböző áramkört töltsön be.
Annak érdekében, hogy a tápegység megfeleljen a LED-szalaggal, szorítsa meg a szalag hossza méterben kifejezve a szalag erejével, majd válassza ki az áramellátást min. 10% -kal garantálja a hosszú és problémamentes rendszer működését, kivéve, ha a LED-szalag gyártója másképp javasolja.