AC/DC adapter
Model: **AK-ND-62**

MagSafe L

Termékkód	AK-ND-62
Terméktípus	AC/DC adapter
Kompatibilis	Apple
Sorozat	Dedikált
Tápfeszültség	100-250 V
Energiafelhasználás	< 1.5 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	14.5 V
Kimeneti áramerősség	3.10 A
Kimeneti kábel hossza	1.8 m
Kimeneti csatlakozó	MagSafe L
Maximális teljesítmény	45 W
Tápbemenet	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Nincs (II védelmi osztály)
Lágy indítás	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Igen
USB csatlakozó	Semmi
Tartalmazza a tápkábelt	Nem
Anyag	ABS
Termék színe	Fehér
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	100 x 62 x 35 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	190 x 92 x 38 mm
Nettó tömeg	161 g
Bruttó tömeg	210 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720135735
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® dedikált tápegységek** sorozatát az ismert márkák termékeit használó emberek számára hoztuk létre. Az AK-ND-62 az Apple eszközökhöz tartozik. A töltőnkben használt OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP védelem magas szintű védelmet nyújt a berendezés számára.
Az **Akyga® AK-ND-62 45W** tápegységnek **MagSafe L** csatlakozója van, és a 13 hüvelykes MacBook Air modellekhez készült, a 2008-2011 közötti és a 11 hüvelykes MacBook Air 2010-2011-es modellekhez. Töltőnk fehér, amelynek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a márka termékeinek dizájnjához.
Ha nem biztos abban, hogy helyesen választott az tápegységet, javasoljuk, hogy használja a kompatibilitási keresőmotorunkat.