Hordozható erőmű

Model: **AK-PS-01**

Termékkód	AK-PS-01
Terméktípus	Hordozható erőmű
Összes USB csatlakozók száma	3 db
DC Kimeneti feszültség	5 - 20 V
AC Kimeneti feszültség	230 V / 50 Hz
Az akkumulátor ciklus élettartama	1000-szer, DOD>80%
Az akkumulátor kapacitása	560 Wh / 26 Ah
Elemtípus	Li-ion 21.6 V
Maximális teljesítmény	600 W
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Igen
DC kimeneti feszültség	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x szivargyújtó csatlakozó: 12 V / 10 A
USB-A kimeneti feszültség	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
USB-C kimeneti feszültség	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Termék színe	Fekete
Kijelző	Igen
Hőmérséklet	0°C - 40°C
Termék mérete (H x SZ x M)	293 x 165 x 230 mm
Nettó tömeg	7 kg
CE megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AC/DC adapter, Tápkábel
EAN kód	5901720137920
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga AK-PS-01 hordozható töltőállomás** egy vészhelyzeti áramforrás. Ideális lesz áramkimaradás (áramszünet) esetén. Különösen nagyra értékelik a szabadtéri kirándulások kedvelői és az alvási apnoéban szenvedők. Mindez azért, mert a mobil erőmű **egyenáramot** és **230 V-os váltakozó áramot** is szolgáltat. Ez azt jelenti, hogy bárhol is tartózkodik, nem csak az olyan hordozható kis eszközök, mint az okostelefon vagy a fényképezőgép, hanem a kempinghűtő és a CPAP készülék is áramot kap. Ezáltal tökéletes társ lesz minden utazáshoz.
A hordozható tápegység **három USB-porttal**, köztük egy C típusú USB-porttal, **két 5,5 × 2,1 mm-es egyenáramú aljzattal**, egy **12 V-os szivargyújtó aljzattal** és **két váltóáramú aljzattal rendelkezik**. Ez lehetővé teszi akár nyolc eszköz egyidejű áramellátását. Ráadásul az állomás **LCD-kijelzővel** rendelkezik, amely mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ez lehetővé teszi, hogy valós időben ellenőrizzük a készülék paramétereit. Az erőmű beépített **LED-lámpával** is rendelkezik, amely vészhelyzeti fényforrásként használható. Továbbá a beépített **26 000 mAh-s akkumulátor** egyszerre többféleképpen is tölthető. Egyaránt USB-C PD 3.0 csatlakozóval ellátott töltővel, a mellékelt 120 W-os tápegységgel és fotovoltaikus panelekkel.